

PG-I 41 SE / PG-I 65 SE

- ▶ Wyposażone w wózek i uchwyt transportowy
- ▶ Ręczny i elektryczny rozruch

PG-I 85 SE HC

- ▶ Wyposażony w wózek i uchwyt transportowy
- ▶ Nadaje się do domowego zasilania z ręcznym i automatycznym wyłącznikiem sieciowym
- ▶ Ręczny i elektryczny rozruch

Automatyczny przełącznik zasilania sieć-agregat

- ▶ Kompatybilny z generatorami prądu Unicraft z interfejsem CONN
- ▶ Samodzielnie wykrywa spadek napięcia i reguluje przełączenie z sieci zasilającej na zasilanie awaryjne. Następnie generator prądu awaryjnego uruchamia się automatycznie

- ▶ Po wykryciu normalnego napięcia generator prądu awaryjnego wyłącza się automatycznie i przywraca połączenie z siecią zasilającą

Pasuje do:

- ▶ 6707140 – PG-I 40 SE-S HC
- ▶ 6707155 – PG-I 55 SE-S HC
- ▶ 6707241 – PG-I 41 SE HC
- ▶ 6707280 – PG-I 80 SE HC



Nr art. 6707199

PG-I 41 SE



- 1) Przełącznik obrotowy silnika / e-startu
- 2) Kontrolki sygnalizacyjne
- 3) Reset AC
- 4) Tryb ECO
- 5) Wyświetlacz cyfrowy
- 6) Reset DC
- 7) Gniazdo 12V DC 8,3A
- 8) Gniazdo 230V AC 16A
- 9) Gniazdo 230V AC 16A

PG-I 65 SE



- 1) Tryb ECO
- 2) Reset AC
- 3) Wskaźnik świetlny
- 4) Resetowanie DC
- 5) Resetowanie AC
- 6) Silnik / rozruch elektryczny
- 7) Wyświetlacz cyfrowy
- 8) Gniazdo 12V DC 8,3A
- 9) Gniazdo 230V AC 16A
- 10) Gniazdo 230V AC 32A

PG-I 85 SE HC



- 1) Lampki kontrolne
- 2) Tryb ECO
- 3) Wyświetlacz cyfrowy
- 4) Resetowanie AC
- 5) Resetowanie DC
- 6) Przełącznik obrotowy dla silnika / e-startu
- 7) Interfejs automatycznego wyłącznika obwodu
- 8) Gniazdo 12V DC 8,3A
- 9) Gniazdo 230V AC 16A
- 10) Gniazdo 230V AC 16A
- 11) Gniazdo 230V AC 32A

Dane techniczne		PG-I 41 SE	PG-I 65 SE	PG-I 85 SE HC
Nr art.		6707242	6707265	6707285
Napięcie	V	230	230	230
Moc wyjściowa ograniczona czasowo (moc pozorna)	kVA	4	6.5	8.5
Moc wyjściowa ograniczona czasowo (moc czynna)	kW	4	6.5	8.5
Ciągła moc wyjściowa (moc pozorna)	kVA	3.6	6	8
Ciągła moc wyjściowa (moc czynna)	kW	3.6	6	8
Paliwo		Benzyna	Benzyna	Benzyna
Rozruch silnika		Ręczny i elektryczny	Ręczny i elektryczny	Ręczny i elektryczny
Czas pracy przy obciążeniu 50% / 100%	h	10 / 5	8.8 / 4.9	9.8 / 5.2
Pojemność zbiornika	l	12.5	17	25
Poziom ciśnienia akustycznego Lp	dB(A)	72	74	77
Poziom mocy akustycznej Lw	dB(A)	96	97	97
Klasa ochrony generatora / portów		IP23M / IP44	IP23M / IP44	IP23M / IP44
Wymiary (dł. x szer. x wys.) ok.	mm	533 x 416 x 423	673 x 600 x 551	693 x 646 x 613
Waga ok.	kg	35.5	43	65